

MUSCA KOMPAKT & ZUVERLÄSSIG



ROBUST UND FLEXIBEL

Der Musca eignet sich hervorragend für die Erledigung weniger komplexer Aufgaben, für die eine Funksteuerung mit zwei, vier oder sechs Kanälen ausreichend ist. Die Funksender der Serie Musca verfügen über maximal sechs Funktionen und sind vom Format her mit dem Lyra Sender die kleinsten Modelle unseres Sortiments.

Wegen seiner kompakten Form erfreut sich der Tyro Musca großer Beliebtheit. Aufgrund seines Designs und vor allem wegen des angenehmen Gummigriffs an den Seitenflächen, liegt dieser Sender perfekt in der Hand.

Der Handsender ist wie geschaffen für den intensiven Gebrauch - auch unter außergewöhnlichen Umständen. Der Schmutz- und feuchtigkeitsbeständige Sender ist mit einer hochwertigen industriellen Tastatur versehen, welche einfach zu reinigen ist.

- **Benutzerfreundliches Design**
- **Geeignet für den intensiven Gebrauch**
- **Extrem niedriger Stromverbrauch**
- **Praktischer Gürtel-Clip**
- **Mehrere Sender pro Empfänger möglich**
- **ECE-zertifiziert (E4)**
- **Schnelle Reaktionszeit 10ms**

MUSCA KOMPAKT & ZUVERLÄSSIG

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Funktionen	2,4 + Stop Taste oder 6
Akku / Batterie	9V Blockbatterie
Schutzart	IP65
Zertifizierungen	CE, RED, EMC, LVD / E4 (ECE-Prüfzeichen)
Maße	93 x 60 x 30 mm
Gewicht	148 Gramm
Temperaturbereich	-20°C / +60°C
Kommunikationsverbindung	Simplex
Frequenz	868MHz
Modulation	Breitband
Ladezeit	-
Nutzungsdauer Akku / Batterie	Ca. 2 Jahre
Reaktionszeit	< 0,1 Sekunde
Sendeleistung	10 dBm